

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka Oblivion

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 4-5 hodin

Celková doba přehrávání: 20 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 30 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 200 mAh

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolné proti stříkající vodě)

Dosah přenosu: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Technologie: TWS (True Wireless Stereo)

Konektivita: Bluetooth 5.3

Citlivost: 109 ± 3 dB

Impedance: 16 Ω

Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny

Doba nabíjení pouzdra: 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 2.9 x 5.4 x 4.8 cm

Hmotnost sluchátek: 7 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 30 g

Materiál: plast

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení

1x pár sluchátek Oblivion

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)


3 páry náušníků

1 x Manuál


Důležitá poznámka: Před použitím sluchátek nezapomeňte odstranit ochranné plastové kryty, které se nacházejí v nabíjecí oblasti každého sluchátka. Tyto kryty slouží jako ochrana během přepravy a po obdržení produktu již nejsou potřeba. Pro nabíjení sluchátek v nabíjecím pouzdře je nutné je odstranit.

1.3 Popis výrobku


Sluchátka s dotykovým ovládáním,
Led indikátory, mikrofon a nabíjecí kolíky.



Nabíjecí pouzdro s Led indikátorem



Nabíjecí USB-C port na pouzdře



3 páry náušníků



1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a stavu baterie:

Párování	Bílé světlo bude rychle blikat, dokud nebudou sluchátka spárována.
Připojeno	Bílé světlo bude blikat každých 5 sekund.
Zapínání	Sluchátka nelze zapnout ručně.

Vypínání	Bílé světlo třikrát blikne a poté se již žádné světlo nezobrazí.
Nabíjení	Během nabíjení bude nepřerušovaně svítit bílé světlo.

Zapínání a vypínání sluchátek

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra. Chcete-li je automaticky vypnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v nabíjecím pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.

Pro ruční vypnutí podržte prst na levém nebo pravém sluchátku po dobu 6 sekund. Poté uslyšíte slova „Power off“.

Poznámka: Sluchátka nelze zapnout ručně.

2. Párování sluchátek

Chcete-li automaticky aktivovat režim párování sluchátek, vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Aktivujte Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte KSIX OBLIVION v seznamu dostupných zařízení Bluetooth a vyberte jej. Jakmile je připojení úspěšné, uslyšíte slovo „Připojeno“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se s ním automaticky spárují.

Odstraňování problémů: Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, je to způsobeno vybitou baterií. Nabijte sluchátka a nabíjecí pouzdro. Pokud funguje pouze jedno sluchátko, je to způsobeno selháním připojení. Resetujte sluchátka podle pokynů dále v tomto návodu.

3. Způsob použití sluchátek

Pomocí dotykového ovládání můžete využívat všechny funkce zařízení:

Přehrávání/Pauza	Dvakrát klepněte na dotykové ovládání levého nebo pravého sluchátka.
Předchozí skladba/Následující skladba	Pro přehrání předchozí skladby podržte dotykové ovládání levého sluchátka po dobu 2 sekund. Pro přehrání následující skladby podržte dotykové ovládání pravého sluchátka po dobu 2 sekund.
Snížení/Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti, 1x klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti, 1x klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Chcete-li přijmout příchozí hovor, klepněte jednou na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnutí telefonického hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte dotykové ovládání levého nebo pravého sluchátka po dobu 2 sekund.
Hlasoví asistenti	Pro aktivaci hlasových asistentů třikrát klepněte na dotykové ovládání pravého sluchátka.

3.1 Jak resetovat sluchátka

Chcete-li sluchátka resetovat, odpojte je, přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu, klepněte na KSIX OBLIVION a klepněte na „Zrušit spárování“. Vložte je do nabíjecího pouzdra, vyjměte je a zopakujte proces párování.

3.2 Nabíjení sluchátek

Pro nabíjení sluchátek je jednoduše vložte obě do nabíjecího pouzdra, kde se automaticky začnou nabíjet. Indikátory nabíjení na pouzdru i sluchátkách se rozsvítí. Ujistěte se, že jsou obě sluchátka správně vložena do pouzdra. Jakmile budou obě sluchátka nabitá na 100 %, LED indikátory se vypnou.

Nabíjení sluchátek do plné kapacity trvá přibližně 1,5 hodiny.

3.3 Nabíjení nabíjecího pouzdra

Na nabíjecím pouzdru jsou čtyři bílé LED diody, které zobrazují čtyři fáze nabíjení: první fáze od 0 do 25 %, druhá od 25 do 50 %, třetí od 50 do 75 % a čtvrtá od 75 do 100 %. Například: pokud se nabíjecí pouzdro nabíjí z 50 na 75 %, první dvě LED diody budou svítit bílým světlem, zatímco třetí dioda bude blikat, což znamená, že pouzdro se nabíjí z druhé do třetí fáze.

Plné nabití nabíjecího pouzdra trvá přibližně 2 hodiny. Plně nabité nabíjecí pouzdro umožní nabití sluchátek až třikrát na plnou kapacitu.

Řešení problémů: Pokud se při nabíjení LED indikátory nabíjecího pouzdra nerozsvítí, může to být způsobeno problémem se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav zdroje napájení a zařízení, které používáte k nabíjení, ať už je to nabíječka do zdi, powerbanka nebo port na počítači.

4. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

5. Právní poznámka

Tímto Atlantis Internacional S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EC. Vlastnosti a funkce popsané v této příručce vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Je odpovědností uživatele produkt po jeho zakoupení zkontrolovat a ověřit.

Atlantis Internacional S.L. nenese odpovědnost a nikdy neponese odpovědnost za jakoukoli osobní ztrátu nebo zranění, ekonomickou ztrátu, materiální škodu nebo jakékoli jiné škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu.

Pro elektronická zařízení s Bluetooth: Atlantis Internacional S.L. nenese odpovědnost a nikdy neponese odpovědnost za žádné selhání funkcí, komunikace nebo připojení mezi produktem a zařízeními s podporou Bluetooth.

6. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je určen k likvidaci na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány na speciálním sběrném místě určeném pro tento druh odpadu. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je odstranit sami – toto musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem nezbytné pro správné zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.

Návod na použitie SK

Bezdrôtové slúchadlá Oblivion

1. Špecifikácia

1.1 Technické špecifikácie

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 4-5 hodín

Celková doba prehrávania: 20 hodín

Kapacita batérie slúchadiel: 30 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 200 mAh

Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytia: IPX4 (odolné proti striekajúcej vode)

Dosah prenosu: 10 metrov

Bezdrôtový frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz

Technológia: TWS (True Wireless Stereo)

Konektivita: Bluetooth 5.3

Citlivosť: 109 ± 3 dB

Impedancia: 16 Ω

Doba nabíjania slúchadiel: 1,5 hodiny

Doba nabíjania puzdra: 2 hodiny


Rozmery puzdra: 2.9 x 5.4 x 4.8 cm

Hmotnosť slúchadiel: 7 g (obe)

Hmotnosť puzdra: 30 g

Materiál: plast

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant



1.2 Obsah balenia

1x pár slúchadiel Oblivion

1x nabíjacie puzdro

1 x kábel USB-A na USB-C (30 cm)

3 páry náušníkov

1 x Manuál

Dôležitá poznámka: Pred použitím slúchadiel nezabudnite odstrániť ochranné plastové kryty, ktoré sa nachádzajú v nabíjacej oblasti každého slúchadla. Tieto kryty slúžia ako ochrana počas prepravy a po obdržaní produktu už nie sú potrebné. Na nabíjanie slúchadiel v nabíjacom púzdre je nutné ich odstrániť.

1.3 Popis výrobku

Slúchadlá s dotykovým ovládaním,


LED indikátory, mikrofón a nabíjacie kolíky.

Nabíjacie puzdro s Led indikátorom

Nabíjací USB-C port na púzde



3 páry náušníkov



1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor slúchadiel informuje o pripojení a stave batérie:

Párovanie	Biele svetlo bude rýchlo blikáť, kým nebudú slúchadlá spárované.
Pripojené	Biele svetlo bude blikáť každých 5 sekúnd.
Zapínanie	Slúchadlá nie je možné zapnúť ručne.
Vypínanie	Biele svetlo trikrát blikne a potom sa už žiadne svetlo nezobrazí.
Nabíjanie	Počas nabíjania bude neprerušovane svietiť biele svetlo.

Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacieho puzdra. Ak ich chcete automaticky vypnúť, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Akonáhle sú v nabíjacom púzdre, začnú sa automaticky nabíjať.

Pre ručné vypnutie podržte prst na ľavom alebo pravom slúchadle po dobu 6 sekúnd. Potom budete počuť slová „Power off“.

Poznámka: Slúchadlá nie je možné zapnúť ručne.

2. Párovanie slúchadiel

Ak chcete automaticky aktivovať režim párovania slúchadiel, vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení, vyhľadajte KSIX OBLIVION v zozname dostupných zariadení Bluetooth a vyberte ho. Akonáhle je pripojenie úspešné, budete počuť slovo „Pripojené“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, po vybratí z nabíjacieho puzdra sa s ním automaticky spárujú.

Riešenie problémov: Ak sa slúchadlá nezapnú automaticky, je to spôsobené vybitou batériou. Nabite slúchadlá a nabíjacie puzdro. Pokiaľ funguje iba jedno slúchadlo, je to spôsobené zlyhaním pripojenie. Resetujte slúchadlá podľa pokynov ďalej v tomto návode.

3. Spôsob použitia

Pomocou dotykového ovládania môžete využívať všetky funkcie zariadenia

Prehrávanie/Pauza	Kliknite dvakrát na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Predchádzajúca skladba/Nasledujúca skladba	Pre prehranie predchádzajúcej skladby podržte dotykové ovládanie ľavého slúchadla po dobu 2 sekúnd. Pre prehranie nasledujúcej skladby podržte dotykové ovládanie pravého slúchadla po dobu 2 sekúnd.
Zníženie/Zvýšenie hlasitosti	Pre zníženie hlasitosti, 1x kliknite na ľavé slúchadlo. Pre zvýšenie hlasitosti, 1x kliknite na pravé slúchadlo.
Prijatie/Ukončenie telefonického hovoru	Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, kliknite raz na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Odmietnutie telefonického hovoru	Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru podržte dotykové ovládanie ľavého alebo pravého slúchadla po dobu 2 sekúnd.
Hlasoví asistenti	Pre aktiváciu hlasových asistentov trikrát kliknite na dotykové ovládanie pravého slúchadla.

3.1 Ako resetovať slúchadlá

Ak chcete slúchadlá resetovať, odpojte ich, prejdite do nastavenia Bluetooth vášho smartfónu, kliknite na KSIX OBLIVION a kliknite na „Zrušiť spárovanie“. Umiestnite ich na nabíjacie puzdro, vyberte je a zopakujte proces párovania.

3.2 Nabíjanie slúchadiel

Pre nabíjanie slúchadiel ich jednoducho vložte obe do nabíjacieho puzdra, kde sa automaticky začnú nabíjať. Indikátory nabíjania na puzdre aj slúchadlách sa rozsvietia. Uistite sa, že sú obe slúchadlá správne vložené do puzdra. Akonáhle budú obe slúchadlá nabité na 100 %, LED indikátory sa vypnú.

Doba nabíjania slúchadiel je 1,5 hodiny.

3.3 Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Na nabíjacom púzdre sú štyri biele LED diódy, ktoré zobrazujú štyri fázy nabíjania: prvá fáza od 0 do 25 %, druhá od 25 do 50 %, tretia od 50 do 75 % a štvrtá od 75 do 100 %. Napríklad: ak sa nabíjací puzdro nabíja z 50 na 75%, prvé dve LED diódy budú svietiť bielym svetlom, zatiaľ čo tretia dióda bude blikať, čo znamená, že puzdro sa nabíja z druhej do tretej fázy.

Plné nabitie nabíjacieho puzdra trvá približne 2 hodiny. Plne nabité nabíjacie puzdro umožní nabitie slúchadiel až trikrát na plnú kapacitu.

Odstraňovanie problémov: Odstraňovanie problémov: Ak sa LED indikátor nabíjacieho puzdra počas nabíjania nerozsvieti, malo by to byť spôsobené problémom s napájaním. Skontrolujte prosím, či je nabíjací kábel správne pripojený k nabíjaciemu puzdru. Skontrolujte oba konce kábla a tiež stav napájacieho zdroja a zariadenia, ktoré na nabíjanie používate, či už sa jedná o nástennú nabíjačku, powerbanku alebo PC port.

4. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilný s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevývíjajte nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchovávajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiavajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výroku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroja napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami.

Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiavajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

5. Právna poznámka

Týmto Atlantis Internacional S.L. vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EC. Vlastnosti a funkcie popísané v tejto príručke vychádzajú z testov vykonaných spoločnosťou Atlantis Internacional S.L. Je zodpovednosťou užívateľa produkt po jeho zakúpení skontrolovať a overiť.

Atlantis Internacional S.L. nenesie zodpovednosť a nikdy neponesie zodpovednosť za akúkoľvek osobnú stratu alebo zranenie, ekonomickú stratu, materiálnu škodu alebo akékoľvek iné škody spôsobené nesprávnym použitím, zneužitím alebo nesprávnou inštaláciou produktu.

Pre elektronické zariadenia s Bluetooth: Atlantis Internacional S.L. nenesie zodpovednosť a nikdy neponesie zodpovednosť za žiadne zlyhanie funkcií, komunikácie alebo pripojenia medzi produktom a zariadeniami s podporou Bluetooth.

6. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene. Tento produkt je určený na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Ak zariadenie používa batérie, musia byť vybraté a odovzdané na špeciálnom zbernom mieste určenom pre tento druh odpadu. Ak batérie nie je možné vybrať, nepokúšajte sa ich odstrániť sami – toto musí vykonať kvalifikovaný odborník. Oddelená likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať škodlivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnej likvidácii. Konečná cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom nevyhnutné na správne spracovanie vzniknutého odpadu. Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za nakladanie s odpadmi.

